

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (luminaria) / TECHNICAL CHARACTERISTICS (luminaire) / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (luminaire)

Peso/ Weight/ Poids (Sin embalaje/ Unpacked/ Sans emballage): 6 kg / 13,2 lb
Fuente de luz integrada (regulable)/ **Built-in Light Source** (dimmable)/ **Source de lumière intégrée** (dimmable):
Intensidad / Current / Intensité (mA): 350 / 500 / 700 mA
Potencia sistema / System power / Puissance maximale (W):
18 LEDs 22 / 32 / 42 W
36 LEDs 40 / 59 / 85 W
Tª Color / Color temp. / Tª couleur (°K): 3000 / 4000 K
IRC / CRI / IRC 80min / 70typ
Vida útil / Average lifetime / Durée de vie (h): TM21 L90 (10k) > 100.000 h
Apta para sistemas de regulación 1-10V - DALI. / Suitable for dimming systems 1-10V - DALI. / Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10V - DALI.

Tensión de entrada/ Input voltage/ Voltage d'alimentation:
(Según destino/ According to destination/ Selon la destination)
120Vac/60Hz (USA, CANADA)

Cable:
0,6-1kV - 5 x 1,5mm² (AWG18) / 3 x 2,5mm² (AWG16)
Utilizar cable aislado entre conductores de control y conductores de alimentación para garantizar un aislamiento principal. (Diámetro cable entre Ø6mm y 133mm) Use insulated wire between control conductors and power conductors to ensure primary insulation. (Cable diameter between Ø6mm and 13mm) Utilisez un câble électrique isolé entre les conducteurs de commande et les conducteurs de puissance pour assurer l'isolation primaire. (Diamètre du câble entre Ø6mm et 13mm)

Normativa/ Regulations/ Règles:
UL:1598; UL:8750; E-505192, SUITABLE FOR WET LOCATIONS

IK	IP
08	66

--	--	--	--

6 Kg	WLA
13,2 lb	0,02m ²
	0,21ft ²

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents or abrasives.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de l'ammoniaque, des solvants ou des abrasifs.

GARANTIA

Este producto está garantizado, según la Ley establecida vigente, a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Urbidermis en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso.

WARRANTY

This product is guaranteed, according to the established Law in force, starting from the date of purchase. The technical information supplied by Urbidermis in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice.

GARANTIE

Ce produit est garanti, selon la loi en vigueur, à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Urbidermis sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.


SLOPE

INDUSTRIAL FACILITY
2017

Luminaria

Luminaire

Luminaire



urbidermis.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria apta para uso exterior.
Apta para alturas de montaje hasta 15m.
Antes de empezar las operaciones de montaje o manipular cualquier componente eléctrico interno, asegúrese de desconectar la luminaria de la red.
Atención: riesgo de descarga eléctrica.
Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
La fuente de luz debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
No incorpore elementos adicionales a los suministrados.
La luminaria deberá instalarse para prevenir distancias de exposición inferiores a 2,5m.
No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.
El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS



Luminaire suitable for outdoor use.
Suitable for mounting up to 15m.
Before starting assembly operations or handling any internal electrical component, be sure to disconnect the luminaire from the power source.
Caution: risk of electric shock.
The electric connections must be carried out by specialized personnel.
The light source should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.
Do not incorporate additional elements to those supplied.
The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a closer distance than 2,5m can be prevented.
Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.
The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE

Luminaire adapté pour une utilisation en extérieur.
Convient pour des hauteurs de montage jusqu'à 15m.
Avant de commencer les opérations d'assemblage ou de manipuler tout composant électrique interne, assurez-vous de déconnecter le luminaire du réseau.
Attention: risque de choc électrique.
Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel spécialisé.
La source lumineuse doit être remplacée exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout risque.
N'incorporez pas d'éléments supplémentaires à ceux fournis.
Le luminaire doit être placé de manière à ce que l'on n'attende pas le luminaire à une distance plus proche de 2,5 m.
N'utilisez pas le produit en cas de bris de verre et contactez le fabricant pour le remplacer.
Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte du produit.

01

01.1




01.2




01.3

Abrir el vidrio difusor
Open the glass difuser
Ouvrez le verre diffusant.



01.4


Aflojar prensaestopa.
Loosen cable gland.
Desserer les presse-étoupes.



02


02.1 Introducir cable manguera por el prensaestopas.
Insert electrical cable through the cable gland.
Insérez le câble du flexible dans le presse-étoupe.

Ø Min mm 6.0
Ø Max mm 13.0




02.2

Apretar prensaestopa.
Tighten cable gland.
Serrer les presse-étoupes.




Ver esquema de conexión adjunto.
See attached wiring plan.
Voir schéma électrique joint.




03

- 03.1** Dejar la luminaria encendida durante un minuto.
Leave the luminaire on for one minute.
Laissez le luminaire allumé pendant une minute.




03.2

Cerrar la luminaria.
Close the luminaire.
Fermer le luminaire.




03.3

Roscar el tornillo del vidrio difusor.
Thread the difuser glass screw.
Serrer la vis de verre diffusant.



Par apriete 6 Nm min.
Tightening torque 6 Nm min.
Couple de serrage 6 Nm min.



ESQUEMA DE CONEXIÓN / WIRING PLAN / SCHÉMA DE CONEXION

Nº Máximo de luminarias protegidas sobre un mismo circuito.
Drivers hasta 40W = 27 Luminarias.
Drivers hasta 150W = 9 Luminarias.

Maximum number of protected luminaires on the same circuit.
Drivers up to 40W = 27 Luminaires.
Drivers up to 150W = 9 Luminaires.

Nombre maximum de luminaires protégés sur le même circuit.
Drivers jusqu'à 40W = 27 luminaires.
Drivers jusqu'à 150W = 9 luminaires.

